Motus

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Août 2022



Référence produit
5499: Appareil à petit corps fonctionnant seulement en cas d'urgence (SE) 1h avec pictogramme (issue de secours vers la droite) 11 W TC-EL **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Corps de l'appareil, réflecteur, cadre et écran diffuseur en polycarbonate auto-extinguible incassable avec pictogramme sérigraphié. Appareil conçu pour l'éclairage d'urgence. Source lumineuse fluorescente TC-EL à 11W. L'écran est rendu solidaire du corps de l'appareil à l'aide de 4 vis imperdables qui permettent d'obtenir le degré de protection IP66 (IP 65 en cas d'installation au plafond). La base du luminaire est équipée d'un double presse-étoupe PG11 pour permettre le câblage passant entre plusieurs appareils et peut être installée également au mur sur boîte universelle trois jonctions à encastrer (type 503) ou sur caniveau externe étanche en tube rigide ø 16/20 mm à l'aide d'un raccord (accessoire). L'appareil ne fonctionne qu'en cas d'urgence (SE) ; il est normalement éteint et s'allume lors d'une panne de courant. La durée en urgence est d'1 heure et la durée de recharge est de 12 heures. Accumulateurs au NiCd 3,6V 1,5Ah. L'appareil est muni d'un dispositif d'autotest avec voyants de fonctionnement. En mode veille, le système peut être désactivé sur de courtes périodes. Lorsque le courant électrique est rétabli, le système d'urgence reprend son fonctionnement normal. En mode inhibition, le système peut être désactivé sur des longues périodes d'inactivité. Le système d'urgence se remet en marche manuellement. Le voyant de fonctionnement signale le fonctionnement correct ou tous problèmes de l'appareil : voyant allumé en continu - fonctionnement normal (le voyant est allumé pendant le test) ; voyant clignotant rapidement : la lampe est grillée ; voyant clignotant lentement : l'autonomie de la batterie est insuffisante ; voyant éteint : en cas d'urgence, il est éteint.

Installation
Au mur ou au plafond.

Coloris
Blanc (01) | Gris (15)

Montage
applique murale

Câblage
Câblage électronique logé à l'intérieur de l'appareil.

Remarque
Les accessoires suivants sont disponibles : raccord pour caniveau extérieur et accumulateur de rechange.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP66

Données techniques

Im du système:	-	Culot:	2G7
W du système:	11 (*)	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im source:	-	Code ZVEI:	TC-SEL
W source:	11 (*)	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

* Données préliminaires