

Dernière mise à jour des informations: Février 2023

**Référence produit**

MI27: Unité de commande 0-10 V triple à actionnement manuel

Description technique

Permet de connecter des appareils disposant d'une interface 0-10 V aux systèmes KNX. Coupleur de bus et bornes à vis (230 V) ou bornes à vis enfichables (0 à 10 V) intégrés. Chaque sortie de commutation à 230 V peut être actionnée manuellement par un interrupteur. Le bus est relié au moyen d'une borne prévue à cet effet; le rail des données est superflu. Fonctions logicielles KNX : plusieurs courbes et vitesses de réglage, mête temps de réglage, fonction de mémoire, retard ON/OFF, fonction durée éclairage cage d'escalier avec ou sans fonction OFF manuelle, scénarios (jusqu'à huit valeurs de luminosité mémorisées récupérables), fonction centrale, fonctionnement logique ou gestion de la priorité, fonction de bloc, feedback état, comportement au retour de la tension de bus. Contact de commutation: pour commuter les stabilisateurs/transformateurs électroniques Tension de commutation: CA à 230 V Courant de commutation: 16A, $\cos\phi = 0,6$ Capacité de commutation: CA à 230 V, 3600 W, $\cos\phi = 1$ Charge capacitive: CA à 230V, 3600 W, 200 μ F Lampes halogènes: CA à 230 V, 2500 W Lampes à fluorescence: CA à 230 V, max 5000 W, non rephasées CA à 230 V, max 2500 VA, rephasées en parallèle Interface de 0-10 V: pour varier les stabilisateurs/transformateurs électroniques Tension de commutation: CC à 0-10 V Comprend: borne de connexion bus et cache-câble.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

0.15

Remarque

Pour la définition de l'installation, contacter la société iGuzzini

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')