

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2023

**Produktcode**

PB31: Selbstversorgendes Tastenfeld für Wandeinbau mit 4 Tasten für Organic Response / Quick BLE / Casambi

Beschreibung

Bluetooth-Tastenfeld kompatibel mit Systemen vom Typ Organic Response, Quick BLE und Casambi. Über einen elektrodynamischen Generator ist das System in der Lage, Energie bei Drücken der Tasten zurückzugewinnen. Benötigt keine Batterien für den Betrieb. Mit 2 Kipptastern ausgestattet, die sich nach oben oder unten kippen lassen (insgesamt 4 Tasten) und die über entsprechende Programmierungs-Apps einstellbare Funktionen ermöglichen (bspw. Szene/OFF/Dimy/Dim-). Datenübermittlung 2.4 GHz BLE 0.4 dbm 1.1 mW. Typischer Radius in Innenräumen 10 m. Betriebstemperatur -25°C +65°C. Die Programmierung erfolgt über die Apps OrganicResponse Express / iGuzzini Smart Light 2 / Casambi, alle erhältlich auf App Store und Play Store. Je nach verwendetem System erfolgt die Verbindung nur mit NFC oder nur mit QR Code auf dem hinteren Teil des Tastenfelds.

Installation

Wandanbringung mithilfe Plastikflansch mit Öffnungen, die im Lieferumfang enthalten ist. Erfordert keine Wand- oder Panel-seitige hintere Öffnung. Die Bohrung (60 mm) ist breit genug, dass das Tastenfeld eventuell bereits an der Wand vorhandene Gehäusetypen mit 2 Belegungen abdeckt. Das Eingabegerät wird mit einem doppelseitigen, qualitativ hochwertigem Klebestück für die Anbringung an glatten Oberflächen geliefert (bspw. Glas, laminiertes Holz, Plastik, Aluminium).

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.09

Montage

Wandanbauleuchte

Verkabelung

Keine Verkabelung erforderlich.

Anmerkungen

Typische Schaltzyklen: 50.000 gemäß EN60669.

Der mitgelieferte Aufsatz kann abgenommen und durch Systeme der Serien Vimar, Berker, Gira, Jung, Merten ausgetauscht werden. Eventuelle neue Vorrichtungen beim jeweiligen Hersteller prüfen. Bei diesen Herstellern können auch Eingabegeräte komplett mit Modul EnOcean BLE 2.4 GHz (PT215B) ausgewählt werden.

Verbindung:

- OrganicResponse Express mit NFC.
- iGuzzini Smart Light 2 : mit QR-Code.
- Casambi: mit NFC oder Drücken des Eingabegeräts.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

