

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

**Codice prodotto**

PA03: Interfaccia BLE-DALI 32 per esterni

Descrizione tecnica

Interfaccia Bluetooth-DALI per Sistema Quick BLE. Funziona con la App Smart Light Control - Tensione di ingresso: 100 - 277 Vac - Consumo: 1 W (tipico) ; 3 W (in trasmissione) - Frequenza: 50/60 Hz - Inrush current: 20A - Uscita 0-10 V o DALI - Curva di dimmerazione: lineare e logaritmica; 0-100% - Controlla fino a n. 32 indirizzi DALI - DT6/DT8 (TW) - Corrente del bus DALI: 120 mA - Frequenza Bluetooth Low Energy: 2.4 GHz - BLE 5.2 - Potenza di trasmissione: 8 dBm (tipica) - Funzionamento in rete mesh - Aggiornamento via OTA (over the air) - Temperatura di funzionamento: -20 +50 °C - Beacon integrato e attivabile - Protocolli: AltBeacon, iBeacon ed Eddystone

Installazione

Box per installazione a pozzetto e a terreno con presenza di drenaggio

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

0.57

Montaggio

incasso a terra

Cablaggio

Morsettiera a 3 poli in ingresso e morsettiera a 7 poli in uscita. Doppio pressacavo. Terra passante non funzionale (E).

Note

Raggio di azione massimo tra interfacce adiacenti: interni 30 m, esterni 50 m. La distanza massima è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti in calcestruzzo o pannelli metallici.

Per utilizzare l'interfaccia PA03 è sufficiente scaricare sul proprio smartphone / tablet l'app iGuzzini Smart Light 2 disponibile su [Google Play](#) e [App Store](#).

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Control: Bluetooth WiSilica