

**Convertisseur à courant constant DALI avec câbles sortants IP68 60W - VIN =110-240VAC 50/60Hz
Iout = 1050mA dim. 180x90x68**

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2023



Référence accessoire

X433: Convertisseur à courant constant DALI avec câbles sortants IP68 60W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 1050mA dim. 180x90x68

Description technique

Ballast électronique 60W (1÷60W), 500mA, DALI, IP68, boîtier en matière thermoplastique à haute résistance et câbles sortants Vin=100÷264Vac, 50÷60Hz Vout=57Vdc (SELV), Iout=1050mA

Installation

Installation à distance.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

0.77

Dimensions (mm) (*)

180x90x68

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Remarque

Protection contre les surtensions: 5kV mode commun, mode différentiel 4kV

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



Données techniques

Frequenza:	50/60	Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur:	B10A: 18 alimentation B16A: 30 alimentation C10A: 31 alimentation C16A: 51 alimentation
Courant sortie [mA]:	1050	% minimum de gradation:	1
Courant d'appel:	10 A / 200 µs	Protection de surtension:	4kV Mode commun e 4kV Mode différentiel