

Vorschaltgerät mit Gleichstrom 1-10V IP20 35W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø17

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juli 2024



Zubehörcode

MY04: Vorschaltgerät mit Gleichstrom 1-10V IP20 35W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø17

Beschreibung

Elektronisches dimmbares Vorschaltgerät 1-10V - Betrieb bei Konstantstrom 500 mA. Schutz vor Überhitzung, Netzspannungsschwankungen und Überlasten.

Installation

Remote-Installation (separate Revisionsöffnung erforderlich!).

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.09

Abmessungen (mm) (*)

124x79x22

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung

500 mA für Laser Ø17 - zur Versorgung von min. 2, max. 20 Leuchten. Kabelbefestigung mit Klemmen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Strom I_{out} [mA]: 500

Einschaltstrom: 20 A / 400 µs

maximale Anzahl LED-

Treiber pro

Sicherungsautomat:

B10A: 9 Versorgungseinheit

B16A: 15 Versorgungseinheit

C10A: 15 Versorgungseinheit

C16A: 25 Versorgungseinheit

Überspannungsschutz: 4kV Gleichtaktspannung und 4kV Gegentaktspannung