

## Vorschaltgerät mit Gleichstrom DALI IP20 20W - Vin 220-240Vac 50/60Hz

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2023



### Zubehörcode

PC94: Vorschaltgerät mit Gleichstrom DALI IP20 20W - Vin 220-240Vac 50/60Hz

### Beschreibung

Konstantstromversorgungseinheit - dimmbar DALI - I=500 mA  $\pm$  500 mA. 20 W.

Eingang Vin=220 $\pm$ 240 Vac 50 $\pm$ 60Hz.

Austritt SELV.

Die Eigenschaften des Produkts beinhalten Überspannungsschutz, Gegentaktspannung, Schutz vor Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und- Temperatur.

### Installation

Kompatibel für die Einführungsöffnung von Einbauleuchten Laser Ø96 mm. Ausgerüstet mit Öffnungen für die eventuelle Schraubbefestigung.

### Farben

Neutral (00)

### Gewicht (Kg)

0.11

### Abmessungen (mm) (\*)

157x67x30

\* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

### Verkabelung

Die Versorgungseinheit verfügt über ein Schnellanschluss-Kabel, um den Anschluss an die jeweilige Einbauleuchte zu erleichtern. Gegenübergestellte Ein- und Auslass-Klemmleisten (Kabelquerschnitt bis 1,5 mm<sup>2</sup>). Kabelhalter auf Primärkreislauf und Sekundärkreislauf.

### Anmerkungen

SELV

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Frequenz [Hz]:	50/60	Minimaler Dimmwert %:	1
Strom Iout [mA]:	500	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Einschaltstrom:	18 A / 250 $\mu$ s	Control:	DALI-2
maximale Anzahl LED-Treiber pro Sicherungsautomat:	B10A: 21 Versorgungseinheit B16A: 34 Versorgungseinheit C10A: 35 Versorgungseinheit C16A: 57 Versorgungseinheit		