

## Blade R downlight


Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

### Configurazione di prodotto: R446

R446: cover accessoria per effetto wall washer a doppia emissione



### Codice prodotto

R446: cover accessoria per effetto wall washer a doppia emissione

### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione compatibile con Blade R Ø170 mm (18 LED), completo di dispositivo di aggancio all'apparecchio e gruppo di alimentazione DALI con sistema di controllo DT6. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità warm white (3000K). Emissione wall washer per un'efficace illuminazione a parete in abbinamento alla dotazione luminosa dell'incasso principale.

### Installazione

Accessorio downlight per Blade R Ø170 mm (18 LED)

### Colore

Bianco/Alluminio (39) | Nero/Alluminio (40)

### Peso (Kg)

0.34

### Montaggio

a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	1178.0	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	12.8	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1550	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	11	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	92.03	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	67° / 70°	Control:	DALI-2