

Vorschaltgerät mit Gleichstrom DALI mit Ausgangskabel IP68 15W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA Abmessungen: 180x90x68

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023



Zubehörcode

X212: Vorschaltgerät mit Gleichstrom DALI mit Ausgangskabel IP68 15W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA Abmessungen: 180x90x68

Beschreibung

Elektronisches Vorschaltgerät 15W (0÷15W), 350mA, DALI, IP68, mit hochbeständiger Thermoplast-Box und Austrittskabeln. Vin=90÷264Vac, 50÷60Hz Vout=47Vdc (SELV), Iout=350mA

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.77

Abmessungen (mm) (*)

170x90x70

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung

Die Anschlüsse an den vorgesehenen Klemmleisten vornehmen.

Anmerkungen

Überspannungsschutz 4kV Gleichtaktspannung, 3,5kV Gegentaktspannung

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP68



Technische Daten

Frequenz [Hz]: 50/60

Strom Iout [mA]: 350

Einschaltstrom: 5 A / 50 µs

maximale Anzahl LED-

Treiber pro

Sicherungsautomat:

Minimaler Dimmwert %:

Überspannungsschutz:

B10A: 31 Versorgungseinheit

B16A: 50 Versorgungseinheit

C10A: 52 Versorgungseinheit

C16A: 85 Versorgungseinheit

1

4kV Gleichtaktspannung und 3kV
Gegentaktspannung