

Dernière mise à jour des informations: Septembre 2023



Référence accessoire

MY10: Convertisseur à tension constante non dimmable IP20 15W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59

Description technique

Ballast électronique - fonctionnement à courant constant 200 mA.

Installation

Installation à distance.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

0.13

Câblage

Le ballast est équipé d'un câble et d'un connecteur rapide pour faciliter le branchement à l'appareil préparé.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Frequenza:	50/60	Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur:	B10A: 31 alimentation
Courant sortie [mA]:	200		B16A: 50 alimentation
Courant d'appel:	5 A / 50 µs		C10A: 52 alimentation C16A: 85 alimentation
		Protection de surtension:	4kV Mode commun e 2kV Mode différentiel